




XPS 13 Plus 9320 / XPS 9320

Ρύθμιση και προδιαγραφές



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

Κεφάλαιο 1: Ρύθμιση του XPS 13 Plus 9320.....	4
Κεφάλαιο 2: Όψεις του XPS 13 Plus 9320.....	6
Αριστερή πλευρά.....	6
Δεξιά πλευρά.....	6
Πάνω.....	7
Μπροστινή πλευρά.....	8
Κάτω πλευρά.....	9
Κεφάλαιο 3: Προδιαγραφές του XPS 13 Plus 9320.....	10
Διαστάσεις και βάρος.....	10
Επεξεργαστής.....	10
Chipset.....	11
Λειτουργικό σύστημα.....	11
Μνήμη.....	11
Εξωτερικές θύρες.....	11
Εσωτερικές υποδοχές.....	12
Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας.....	12
Ήχος.....	13
Χώρος αποθήκευσης.....	14
Πληκτρολόγιο.....	14
Κάμερα.....	15
Επιφάνεια αφής.....	15
Μετασχηματιστής.....	16
Μπαταρία.....	16
Οθόνη.....	17
GPU – Ενσωματωμένη.....	18
Περιβάλλον λειτουργίας και χώρου αποθήκευσης.....	19
Κεφάλαιο 4: Συντομεύσεις πληκτρολογίου του XPS 13 Plus 9320.....	20
Κεφάλαιο 5: Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....	21

Ρύθμιση του XPS 13 Plus 9320

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τον υπολογιστή σας, πράγμα που εξαρτάται από τη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή και πιέστε το κουμπί λειτουργίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπαταρία μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά την αποστολή για να διατηρηθεί η φόρτιση της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή την πρώτη φορά που θα τον ενεργοποιήσετε.


2. Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Κατά τη ρύθμιση, η Dell συνιστά:





- Να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, για να λάβετε τις ενημερώσεις των Windows.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου όταν σας ζητηθεί.
- Αν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Microsoft ή δημιουργήστε έναν νέο. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, δημιουργήστε έναν λογαριασμό εκτός σύνδεσης.
- Στην οθόνη **Support and Protection**, εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

3. Εντοπίστε και χρησιμοποιήστε εφαρμογές της Dell από το μενού Start (Έναρξη) των Windows – Συνιστάται.

Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell

Πόροι	Περιγραφή
	<p>Η Dell μου</p> <p>Κεντρική τοποθεσία για βασικές εφαρμογές της Dell, άρθρα βοήθειας και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον υπολογιστή σας. Επίσης, σας ειδοποιεί για την κατάσταση της εγγύησης, συνιστώμενο βοηθητικό εξοπλισμό και ενημερώσεις λογισμικού, εάν διατίθενται.</p>

Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell (συνεχίζεται)

Πόροι	Περιγραφή
	<p>SupportAssist</p> <p>Το SupportAssist εντοπίζει ζητήματα στον υπολογιστή σας που σχετίζονται με υλικό και λογισμικό για προδραστικούς και προγνωστικούς λόγους και αυτοματοποιεί τη διαδικασία συνεργασίας με την Τεχνική υποστήριξη της Dell. Αντιμετωπίζει προβλήματα απόδοσης και σταθεροποίησης, αποτρέπει απειλές για την ασφάλεια, παρακολουθεί και εντοπίζει βλάβες υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης SupportAssist για οικιακούς υπολογιστές στη διεύθυνση www.dell.com/serviceabilitytools. Επιλέξτε SupportAssist και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή SupportAssist για οικιακούς υπολογιστές.</p> <p> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο SupportAssist, κάντε κλικ στην ημερομηνία λήξης της εγγύησης για να την ανανεώσετε ή να την αναβαθμίσετε.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Ενημερώνει τον υπολογιστή σας με κρίσιμες επιδιορθώσεις και τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης συσκευών μόλις γίνουν διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Dell Update, κάντε αναζήτηση στους πόρους της γνωσιακής βάσης, στη διεύθυνση www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Κάντε λήψη των εφαρμογών λογισμικού που έχουν αγοραστεί αλλά δεν είναι προεγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Dell Digital Delivery, κάντε αναζήτηση στους πόρους της γνωσιακής βάσης, στη διεύθυνση www.dell.com/support.</p>

Όψεις του XPS 13 Plus 9320

Αριστερή πλευρά



1. Θύρα Thunderbolt 4 USB Type-C με παροχή τροφοδοσίας

Υποστηρίζει USB4 Gen 3 Type-C, DisplayPort 2.0 και Thunderbolt 4 και επίσης σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη με χρήση προσαρμογέα οθόνης. Παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 20 Gbps για USB4 Gen 3 και έως 40 Gbps για Thunderbolt 4. Υποστηρίζει παροχή τροφοδοσίας, που δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης ηλεκτρικής τροφοδοσίας μεταξύ συσκευών. Παρέχει έξοδο τροφοδοσίας έως και 5 V/3 A που δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε έναν σταθμό σύνδεσης Dell στις 4 θύρες Thunderbolt. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο [000124295](https://www.dell.com/support) της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν δύο θύρες Thunderbolt 4 σε αυτόν τον υπολογιστή. Συνδέστε τον μετασχηματιστή USB Type-C σε μία από τις δύο θύρες USB Type-C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση συσκευής DisplayPort απαιτείται προσαρμογέας από USB Type-C σε DisplayPort (που πωλείται ξεχωριστά).

Δεξιά πλευρά



1. Θύρα Thunderbolt 4 USB Type-C με παροχή τροφοδοσίας

Υποστηρίζει USB4 Gen 3 Type-C, DisplayPort 2.0 και Thunderbolt 4 και επίσης σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη με χρήση προσαρμογέα οθόνης. Παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 20 Gbps για USB4 Gen 3 και έως 40 Gbps για Thunderbolt 4. Υποστηρίζει παροχή τροφοδοσίας, που δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης ηλεκτρικής τροφοδοσίας μεταξύ συσκευών. Παρέχει έξοδο τροφοδοσίας έως και 5 V/3 A που δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε έναν σταθμό σύνδεσης Dell στις 4 θύρες Thunderbolt. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο [000124295](https://www.dell.com/support) της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν δύο θύρες Thunderbolt 4 σε αυτόν τον υπολογιστή. Συνδέστε τον μετασχηματιστή USB Type-C σε μία από τις δύο θύρες USB Type-C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση συσκευής DisplayPort απαιτείται προσαρμογέας από USB Type-C σε DisplayPort (που πωλείται ξεχωριστά).

Πάνω



1. Μικρόφωνα (2)

Παρέχουν ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μικρόφωνα είναι προαιρετικά, ανάλογα με τη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

2. Χωρητική επιφάνεια αφής

Εμφανίζει πλήκτρα ελέγχου πολυμέσων και οθόνης ή τυπικά πλήκτρα λειτουργικών, συμπεριλαμβανομένων πλήκτρων **esc** και **delete**.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **fn** στο φυσικό πληκτρολόγιο για μετάβαση στο επόμενο σετ πλήκτρων.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **fn** στο φυσικό πληκτρολόγιο και το πλήκτρο **esc** στη χωρητική επιφάνεια αφής, για μετάβαση στο επόμενο σετ πλήκτρων και κλείδωμα της λειτουργίας της επιφάνειας.

3. Κουμπί λειτουργίας με συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να τον θέσετε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας πάνω στο κουμπί λειτουργίας για να πραγματοποιήσετε είσοδο με τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

4. Περιοχή δεξιού κλικ

Πιέστε για δεξί κλικ.

5. Περιοχή αριστερού κλικ

Πιέστε για αριστερό κλικ.

6. Απτική επιφάνεια αφής

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε για αριστερό κλικ και πατήστε με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

7. Λυχνία LED σέρβις

Η λυχνία LED σέρβις χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη συνεργασία με αντιπρόσωπο της Dell. Η λυχνία LED εκπέμπει φως κεχριμπαρένιου ή λευκού χρώματος.

Μπροστινή πλευρά



1. Εκπομπός υπερέθρων

Εκπέμπει υπέρυθρο φως που δίνει στην κάμερα υπερέθρων τη δυνατότητα να ανιχνεύει και να εντοπίζει την κίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκπομπός υπερέθρων δεν διατίθεται αν η κάμερα δεν περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

2. Κάμερα υπερέθρων

Ενισχύει την ασφάλεια σε συνδυασμό με το Windows Hello για την αναγνώριση προσώπου.

3. Κάμερα RGB και υπερέθρων

Σας δίνει τη δυνατότητα συνομιλίας με εικόνα, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο με δυνατότητα RGB και υπερέθρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάμερα RGB και υπερέθρων είναι προαιρετική, ανάλογα με τη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

4. Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία κατάστασης κάμερας δεν διατίθεται αν η κάμερα δεν περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

5. Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Ο αισθητήρας ανιχνεύει τον φωτισμό του περιβάλλοντος και ρυθμίζει αυτόματα τον φωτισμό του πληκτρολογίου και τη φωτεινότητα της οθόνης.

6. Εκπομπός υπερέθρων

Εκπέμπει υπέρυθρο φως που δίνει στην κάμερα υπερέθρων τη δυνατότητα να ανιχνεύει και να εντοπίζει την κίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκπομπός υπερύθρων δεν διατίθεται αν η κάμερα δεν περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

Κάτω πλευρά



1. Αριστερό ηχείο

Παρέχει έξοδο ήχου.

2. Ετικέτα εξυπηρέτησης

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα στοιχεία υλικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

3. Δεξί ηχείο

Παρέχει έξοδο ήχου.

Προδιαγραφές του XPS 13 Plus 9320

Διαστάσεις και βάρος

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το ύψος, το πλάτος, το βάθος και το βάρος του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

Περιγραφή	Τιμές
Ύψος:	
Ύψος μπροστινής πλευράς	15,28 mm (0,60 ίντσες)
Ύψος πίσω πλευράς	15,95 mm (0,63 ίντσες)
Πλάτος	295,30 mm (11,63 ίντσες)
Βάθος	199,04 mm (7,84 ίντσες)
Βάρος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του υπολογιστή σας εξαρτάται από τη διαμόρφωση που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.	1,27 kg (2,80 λίβρες)

Επεξεργαστής

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι λεπτομέρειες των επεξεργαστών που υποστηρίζονται από τον XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 3. Επεξεργαστής

Περιγραφή	Πρώτη επιλογή	Δεύτερη επιλογή	Τρίτη επιλογή	Τέταρτη επιλογή	Πέμπτη επιλογή
Τύπος επεξεργαστή	Intel Core i5-1240P 12ης γενιάς	Intel Core i7-1260P 12ης γενιάς	Intel Core i5-1250P vPro 12ης γενιάς	Intel Core i7-1270P vPro 12ης γενιάς	Intel Core i7-1280P vPro 12ης γενιάς
Ισχύς επεξεργαστή	28 W	28 W	28 W	28 W	28 W
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	12	12	12	12	14
Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	16	16	16	16	20
Ταχύτητα επεξεργαστή	Έως 4,4 GHz	Έως 4,7 GHz	Έως 4,4 GHz	Έως 4,8 GHz	Έως 4,8 GHz
Μνήμη cache επεξεργαστή	12 MB	18 MB	12 MB	18 MB	24 MB
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών	Γραφικά Intel Iris Xe	Γραφικά Intel Iris Xe	Γραφικά Intel Iris Xe	Γραφικά Intel Iris Xe ^e	Γραφικά Intel Iris Xe ^e

Chipset

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι λεπτομέρειες του chipset που υποστηρίζεται από τον XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 4. Chipset

Περιγραφή	Τιμές
Chipset	Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή
Επεξεργαστής	Intel Core i5/i7 12 ^{ης} γενιάς
Εύρος αρτηρίας DRAM	128 bit
Flash EPROM	64 MB
Αρτηρία PCIe	Έως Gen4

Λειτουργικό σύστημα

Ο XPS 13 Plus 9320 υποστηρίζει τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

- Windows 11 Home, 64 bit
- Windows 11 Pro, 64 bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64 bit

Μνήμη

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της μνήμης του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 5. Προδιαγραφές μνήμης

Περιγραφή	Τιμές
Υποδοχές μνήμης	Χωρίς υποδοχές μνήμης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μνήμη είναι ενσωματωμένη στην πλακέτα συστήματος.
Τύπος μνήμης	LPDDR5
Ταχύτητα μνήμης	5200 MHz
Μέγιστη διαμόρφωση μνήμης	32 GB
Ελάχιστη διαμόρφωση μνήμης	8 GB
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις μνήμης	<ul style="list-style-type: none">• 8 GB, 4 x 2 GB, LPDDR5, 5.200 MHz, δύο καναλιών• 16 GB, 4 x 4 GB, LPDDR5, 5.200 MHz, δύο καναλιών• 32 GB, 4 x 8 GB, LPDDR5, 5.200 MHz, δύο καναλιών

Εξωτερικές θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εξωτερικές θύρες του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 6. Εξωτερικές θύρες

Περιγραφή	Τιμές
Θύρες USB	Δύο θύρες Thunderbolt 4 USB Type-C με παροχή τροφοδοσίας i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε τον μετασχηματιστή USB Type-C σε μία από τις δύο θύρες USB Type-C. i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε έναν σταθμό σύνδεσης Dell σε αυτήν τη θύρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 000124295 της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support .
Θύρα ήχου	Δύο θύρες Thunderbolt 4 USB Type-C με παροχή τροφοδοσίας i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας προσαρμογέας USB Type-C σε AUX (πωλείται ξεχωριστά) είναι η ιδανική λύση για τη σύνδεση του υπολογιστή σε ακουστικά ηχεία ή μικρόφωνο. Ο προσαρμογέας διαθέτει επίσης θύρα USB-C με παροχή ισχύος.
Θύρα/θύρες βίντεο	Δύο θύρες Thunderbolt 4 USB Type-C με παροχή τροφοδοσίας i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση συσκευής DisplayPort απαιτείται προσαρμογέας από USB Type-C σε DisplayPort (που πωλείται ξεχωριστά).
Συσκευή ανάγνωσης καρτών πολυμέσων	Δεν υποστηρίζεται
Θύρα μετασχηματιστή	DC-IN μέσω μίας από τις δύο θύρες Thunderbolt 4 USB Type-C i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε έναν σταθμό σύνδεσης Dell σε αυτήν τη θύρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 000124295 της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support .
Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας	Δεν υποστηρίζεται

Εσωτερικές υποδοχές

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εσωτερικές υποδοχές του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 7. Εσωτερικές υποδοχές

Περιγραφή	Τιμές
M.2	Μία υποδοχή M.2 για μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2230 ή M.2 2280. i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες διαφορετικών τύπων καρτών M.2, κάντε αναζήτηση στον πόρο της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support .

Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) που υποστηρίζει ο XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 8. Προδιαγραφές μονάδας ασύρματης επικοινωνίας

Περιγραφή	Τιμές
Αριθμός μοντέλου	Intel AX211
Ρυθμός μεταφοράς	Έως 2400 Mbps
Υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Πρότυπα ασύρματης σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
Encryption (Κρυπτογράφηση)	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64 bit/128 bit • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2

Ήχος

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές του ήχου του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 9. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Περιγραφή	Τιμές	
Ελεγκτής ήχου	Ψηφιακός ήχος USB-C	
Μετατροπή στερεοφωνικού σήματος	Υποστηρίζεται	
Εσωτερική διασύνδεση ήχου	Διασύνδεση SoundWire	
Εξωτερική διασύνδεση ήχου	Δύο θύρες Thunderbolt 4 USB Type-C με παροχή τροφοδοσίας i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας προσαρμογέας USB Type-C σε AUX (πωλείται ξεχωριστά) είναι η ιδανική λύση για τη σύνδεση του υπολογιστή σε ακουστικά ηχεία ή μικρόφωνο. Ο προσαρμογέας διαθέτει επίσης θύρα USB-C με παροχή ισχύος.	
Αριθμός ηχείων	<ul style="list-style-type: none"> • Δύο ηχεία τουίτερ • Δύο ηχεία γούφερ 	
Ενισχυτής εσωτερικού ηχείου	Realtek ALC1319D	
Εξωτερικά πλήκτρα ελέγχου έντασης	Στοιχεία ελέγχου συντομεύσεων πληκτρολογίου	
Έξοδος ηχείων:		
	Μέση έξοδος ηχείου	<ul style="list-style-type: none"> • 2 W + 2 W (τουίτερ) • 2 W + 2 W (γούφερ)
	Μέγιστη έξοδος ηχείου	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5 W + 2,5 W (τουίτερ) • 2,5 W + 2,5 W (γούφερ)
Έξοδος subwoofer	Δεν υποστηρίζεται	
Μικρόφωνο	Δύο μικρόφωνα ψηφιακής συστοιχίας	

Χώρος αποθήκευσης

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται οι επιλογές μονάδων αποθήκευσης του XPS 13 Plus 9320.

Ο XPS 13 Plus 9320 υποστηρίζει μία μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2230 ή M.2 2280.

Πίνακας 10. Προδιαγραφές χώρου αποθήκευσης

Τύπος χώρου αποθήκευσης	Τύπος διασύνδεσης	Χωρητικότητα
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2230	PCIe Gen3 x4 NVMe, έως 32 Gbps	256 GB
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2280 (αυτο-κρυπτογραφημένη μονάδα δίσκου)	PCIe Gen3 x4 NVMe, έως 32 Gbps	512 GB
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2230	PCIe Gen4 x4 NVMe, έως 64 Gbps	256 GB
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2280	PCIe Gen4 x4 NVMe, έως 64 Gbps	Έως 2 TB
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2280 (αυτο-κρυπτογραφημένη μονάδα δίσκου)	PCIe Gen4 x4 NVMe, έως 64 Gbps	512 GB

Πληκτρολόγιο

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές του πληκτρολογίου του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 11. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Περιγραφή	Τιμές
Τύπος πληκτρολογίου	Τυπικό οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επάνω σειρά του πληκτρολογίου αποτελεί χωρητική επιφάνεια αφής. Μπορεί να εμφανίζει τυπικά πλήκτρα λειτουργιών ή κουμπιά ελέγχου πολυμέσων και οθόνης.
Διάταξη πληκτρολογίου	QWERTY
Αριθμός πλήκτρων	<ul style="list-style-type: none">• ΗΠΑ και Καναδάς: 64 πλήκτρα• Ηνωμένο Βασίλειο: 65 πλήκτρα• Ιαπωνία: 68 πλήκτρα
Μέγεθος πληκτρολογίου	X = βήμα πλήκτρων 19,05 χιλιοστά Y = βήμα πλήκτρων 18,05 mm
Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο	Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο. i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργιών (F1–F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή Function Key

Πίνακας 11. Προδιαγραφές πληκτρολογίου (συνεχίζεται)

Περιγραφή	Τιμές
	Behavior (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

Κάμερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της κάμερας του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 12. Προδιαγραφές κάμερας

Περιγραφή	Τιμές
Αριθμός καμερών	Δύο
Τύπος κάμερας	<ul style="list-style-type: none">• Κάμερα RGB HD• Κάμερα υπερέυθρων
Θέση κάμερας	Μπροστινή πλευρά
Τύπος αισθητήρα κάμερας	Τεχνολογία αισθητήρα CMOS
Ανάλυση κάμερας:	
Ακίνητη εικόνα	0,92 megapixel
Βίντεο	1.280 x 720 στα 30 fps
Ανάλυση κάμερας υπερέυθρων:	
Ακίνητη εικόνα	0,25 megapixel
Βίντεο	640 x 400 στα 30 fps
Γωνία θέασης διαγωνίως:	
Κάμερα	75,8 μοίρες
Κάμερα υπερέυθρων	75,8 μοίρες

Επιφάνεια αφής

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της επιφάνειας αφής του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 13. Προδιαγραφές επιφάνειας αφής

Περιγραφή	Τιμές
Ανάλυση επιφάνειας αφής:	
Οριζόντια	1300
Κατακόρυφα	722
Διαστάσεις επιφάνειας αφής:	
Οριζόντια	112,30 mm (4,42 ίντσες)
Κατακόρυφα	64,15 mm (2,53 ίντσες)

Πίνακας 13. Προδιαγραφές επιφάνειας αφής (συνεχίζεται)

Περιγραφή	Τιμές
Χειρονομίες μέσω της επιφάνειας αφής	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χειρονομίες μέσω της επιφάνειας αφής που είναι διαθέσιμες στα Windows, ανατρέξτε στο σχετικό άρθρο της γνωσιακής βάσης της Microsoft στη διεύθυνση support.microsoft.com .

Μετασχηματιστής

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές του μετασχηματιστή του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 14. Προδιαγραφές μετασχηματιστή

Περιγραφή	Τιμές
Τύπος	60 W USB (Type-C)
Διαστάσεις μετασχηματιστή:	
Ύψος	65,99 mm
Πλάτος	21,99 mm
Βάθος	54,99 mm
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	1,7 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	3 A
Ονομαστική τάση εξόδου	<ul style="list-style-type: none">• 20 V συνεχούς ρεύματος (DC)• 15 V DC• 9 V DC• 5 V DC
Εύρος θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)
Κατά την αποθήκευση	-20 °C έως 70 °C (-4 °F έως 158 °F)
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, συνεπώς η λειτουργία ή αποθήκευση της συσκευής σε τιμές εκτός αυτού του εύρους ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων.	




Μπαταρία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της μπαταρίας του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 15. Προδιαγραφές μπαταρίας

Περιγραφή	Τιμές
Τύπος μπαταρίας	«Εξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 55 Wh

Πίνακας 15. Προδιαγραφές μπαταρίας (συνεχίζεται)

Περιγραφή	Τιμές
Τάση μπαταρίας	11,55 VDC
Βάρος μπαταρίας (μέγιστο)	0,219 kg (0,483 λίβρες)
Διαστάσεις μπαταρίας:	
Ύψος	238,40 mm (9,39 ίντσες)
Πλάτος	4,86 mm (0,19 ίντσες)
Βάθος	97,41 mm (3,84 ίντσες)
Εύρος θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0 °C έως 65 °C (32 °F έως 149 °F)
Κατά την αποθήκευση	-20 °C έως 65 °C (-4 °F έως 149 °F)
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (κατά προσέγγιση)	3 ώρες (όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος)
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε τον χρόνο φόρτισης, τη διάρκεια, την ώρα έναρξης και λήξης κ.ά. χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Dell Power Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Dell Power Manager, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Me and My Dell</i> στη διεύθυνση www.dell.com .	
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	Δεν ισχύει
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, συνεπώς η λειτουργία ή αποθήκευση της συσκευής σε τιμές εκτός αυτού του εύρους ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων.	
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Dell συνιστά να αλλάζετε τακτικά την μπαταρία για βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας. Αν η φόρτιση της μπαταρίας έχει εξαντληθεί εντελώς, συνδέστε τον μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και επανεκκινήστε τον για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.	

Οθόνη

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της οθόνης του XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 16. Προδιαγραφές οθόνης

Περιγραφή	Πρώτη επιλογή	Δεύτερη επιλογή	Τρίτη επιλογή	Τέταρτη επιλογή
Τύπος οθόνης	Ultra High Definition (UHD+), τεχνολογία οθόνης Eyesafe για χαμηλή εκπομπή μπλε φωτισμού	Full High Definition (FHD), τεχνολογία οθόνης Eyesafe για χαμηλή εκπομπή μπλε φωτισμού	Full High Definition (FHD), τεχνολογία οθόνης Eyesafe για χαμηλή εκπομπή μπλε φωτισμού	3,5K Organic Light Emitting Diode (OLED), τεχνολογία οθόνης Eyesafe για χαμηλή εκπομπή μπλε φωτισμού
Τεχνολογία πίνακα οθόνης	Ευρεία γωνία θέασης (WVA)	Ευρεία γωνία θέασης (WVA)	Ευρεία γωνία θέασης (WVA)	Ευρεία γωνία θέασης (WVA)

Πίνακας 16. Προδιαγραφές οθόνης (συνεχίζεται)

Περιγραφή	Πρώτη επιλογή	Δεύτερη επιλογή	Τρίτη επιλογή	Τέταρτη επιλογή
Διαστάσεις πίνακα οθόνης (ενεργή περιοχή):				
Ύψος	288 mm (11,34 ίντσες)	288 mm (11,34 ίντσες)	288 mm (11,34 ίντσες)	288 mm (11,34 ίντσες)
Πλάτος	180 mm (7,09 ίντσες)	180 mm (7,09 ίντσες)	180 mm (7,09 ίντσες)	180 mm (7,09 ίντσες)
Διαγώνιος	339,60 mm (13,37 ίντσες)	339,60 mm (13,37 ίντσες)	339,60 mm (13,37 ίντσες)	339,60 mm (13,37 ίντσες)
Εγγενής ανάλυση πίνακα οθόνης	3.840 x 2.400	1.920 x 1.200	1.920 x 1.200	3.456 x 2.160
Φωτεινότητα (τυπική)	500 nit	500 nit	500 nit	400 nit
Μεγαρίxel	9,216	2,304	2,304	7,464
Χρωματική γκάμα	DCI-P3 90%	sRGB 100%	sRGB 100%	DCI-P3 100%
Εικονοψηφίδες (pixel) ανά ίντσα (PPI)	338,67	169,3	169,3	304
Λόγος αντίθεσης (τυπικός)	1650:1	2000:1	2000:1	1000000:1
Χρόνος απόκρισης (ελάχιστος)	35 ms	35 ms	35 ms	2 ms
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Γωνία θέασης οριζόντια	85 +/- μοίρες	85 +/- μοίρες	85 +/- μοίρες	85 +/- μοίρες
Γωνία θέασης κατακόρυφα	85 +/- μοίρες	85 +/- μοίρες	85 +/- μοίρες	85 +/- μοίρες
Βήμα εικονοψηφίδων (pixel)	0,075 mm	0,150 mm	0,150 mm	0,083 mm
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη)	5,01 W	2,15 W	2,53 W	7 W
Αντιθαμβωτική/Αντιανακλαστική	Αντιανακλαστική	Αντιθαμβωτική	Αντιανακλαστική	Αντιανακλαστική
Επιλογές αφής	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι

GPU – Ενσωματωμένη

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της ενσωματωμένης μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU) που υποστηρίζεται από τον XPS 13 Plus 9320.

Πίνακας 17. GPU – Ενσωματωμένη

Ελεγκτής	Μέγεθος μνήμης	Επεξεργαστής
Γραφικά Intel Iris Xe ^e	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	Intel Core i5/i7 12 ^{ης} γενιάς

Περιβάλλον λειτουργίας και χώρου αποθήκευσης

Σε αυτόν τον πίνακα παρατίθενται οι προδιαγραφές λειτουργίας και χώρου αποθήκευσης του XPS 13 Plus 9320.

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 18. Περιβάλλον υπολογιστή

Περιγραφή	Κατά τη λειτουργία	Χώρος αποθήκευσης
Εύρος θερμοκρασίας	0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)	-40 °C έως 65 °C (-40 °F έως 149 °F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G†	160 G†
Εύρος υψόμετρου	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-49,87 ft έως 10.000 ft)	-15,2 m έως 10.668 m (-49,87 ft έως 35.000 ft)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, συνεπώς η λειτουργία ή αποθήκευση της συσκευής σε τιμές εκτός αυτού του εύρους ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων.

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρήθηκε με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του XPS 13 Plus 9320

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χαρακτήρες του πληκτρολογίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση της γλώσσας του πληκτρολογίου. Τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται για συντομεύσεις παραμένουν τα ίδια σε όλες τις διαμορφώσεις γλώσσας.

Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Το σύμβολο που φαίνεται στο κάτω μέρος του πλήκτρου αναφέρεται στον χαρακτήρα που πληκτρολογείται με το πάτημα του πλήκτρου. Εάν πατήσετε **shift** και το πλήκτρο, πληκτρολογείται το σύμβολο που φαίνεται στο επάνω μέρος του πλήκτρου. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο **2**, πληκτρολογείται το **2**, εάν πατήσετε τα πλήκτρα **Shift + 2**, πληκτρολογείται το **@**.

Η επάνω σειρά του πληκτρολογίου αποτελεί χωρητική επιφάνεια αφής. Με το μηχανικό πλήκτρο **fn** γίνεται εναλλαγή μεταξύ των πλήκτρων **F1-F12** και των πλήκτρων ελέγχου πολυμέσων. Με αποδέσμευση του πλήκτρου **fn** γίνεται μετάβαση στην προηγούμενη λειτουργία.

Πατώντας το πλήκτρο **fn** και το πλήκτρο **esc** κλειδώνεται η «λειτουργία» της χωρητικής επιφάνειας αφής. Αν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, η προεπιλεγμένη λειτουργία θα είναι η τελευταία λειτουργία που ορίστηκε πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Το πλήκτρο **fn** χρησιμοποιείται και με επιλεγμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου για την εκτέλεση άλλων δευτερευουσών λειτουργιών.

Πίνακας 19. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο



Πλήκτρο λειτουργίας	Λειτουργιών
fn	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών της χωρητικής επιφάνειας αφής
fn + B	Παύση
fn + S	Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης
fn + R	Αίτημα συστήματος
fn + ctrl + B	Break
fn + esc	Κλειδώμα της λειτουργίας της χωρητικής επιφάνειας αφής
fn + αριστερό βέλος	Αρχική σελίδα
fn + αριστερό βέλος	Πίσω όψη

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 20. Πόροι αυτοβοήθειας

Πόροι αυτοβοήθειας	Θέση πόρου
Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell	www.dell.com
Εφαρμογή My Dell	
Συμβουλές	
Επικοινωνία με την Υποστήριξη	Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση Contact Support (Επικοινωνία με την Υποστήριξη) και πιέστε το πλήκτρο Enter .
Online βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα	www.dell.com/support/windows
Αποκτήστε πρόσβαση σε κορυφαίες λύσεις, διαγνωστικούς ελέγχους, προγράμματα οδήγησης και λήψεις και μάθετε περισσότερα για τον υπολογιστή σας με βίντεο, εγχειρίδια και έγγραφα.	Ο υπολογιστής Dell που διαθέτετε προσδιορίζεται από μια μοναδική ετικέτα εξυπηρέτησης ή έναν μοναδικό κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης. Για να δείτε τους σχετικούς πόρους υποστήριξης για τον υπολογιστή Dell που διαθέτετε, καταχωρήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης ή τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης στη διεύθυνση www.dell.com/support . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα βρείτε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο άρθρο Εντοπισμός της ετικέτας εξυπηρέτησης στον υπολογιστή σας .
Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές	<ol style="list-style-type: none"> 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support. 2. Στη γραμμή μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας Υποστήριξης, επιλέξτε Υποστήριξη > Γνωσιακή βάση. 3. Στο πεδίο "Αναζήτηση", στη σελίδα "Γνωσιακή βάση", πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί, το θέμα ή τον αριθμό μοντέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης για να δείτε τα σχετικά άρθρα.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά χώρα/περιοχή και προϊόν, και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Internet, μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.