



## Ürün Bilgi Kılavuzu

Ekim 2022

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

**Ticari Markalar**

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc. in ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalardır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

## İçerikler

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Genel Bakış.....</b>        | <b>5</b>  |
| <b>Güvenlik bilgileri.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>Çevre bilgileri.....</b>    | <b>11</b> |
| <b>Yasal bilgiler.....</b>     | <b>17</b> |



## Genel Bakış

Bu belgede, ürününüzle ilgili temel güvenlik bilgileri ile çevresel ve düzenleyici bilgiler bulunur. Bazı maddeler yazıcınız için geçerli olmamayabilir. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Bu ürün ile ilgili uyarılar, yasal ve lisanslama ek bilgileri yazıcı CD'si ve *Kullanıcı Kılavuzu*'nda bulunan Uyarılar bölümünde yer almaktadır.

Kaynak kodların GNU Kısıtlı Genel Kullanım Lisansı (LGPL) kapsamındaki değiştirilen sürümleri müşteri desteği ile iletişime geçilerek elde edilebilir.

## Belgenin değişiklik geçmişi

| Tarih      | Değişiklikler   |
|------------|---|
| Ekim 2022  | Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: MX432, XM3142.   |
| Nisan 2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: CS943, CX930, CX931, CX942, CX943, CX944, MX931, XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465.</li><li>Japonya telekom bildirimi güncellendi.</li><li>Tayvan NCC bildirimi güncellendi.</li></ul>  |
| Ocak 2022  | <ul style="list-style-type: none"><li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352.</li><li>Lityum iyon şarj edilebilir pil bildirimi eklendi (Avrupa Birliği için).</li><li>Türkiye WEEE bildirimi eklendi.</li><li>Tayvan NCC RF bildirimi güncellendi.</li><li>Dijital pasaport hakkında bilgi eklendi.</li><li>(AB) 2019/2015 ve (AB) 2019/2020 Düzenlemesinin uygulanabilirliğiyle ilgili ifade eklendi.</li><li>Yeni Zelanda telefon ağı kullanıcıları için Bildirim güncellendi.</li><li>Uyku Modu bilgileri güncellendi.</li></ul> |
| Şubat 2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: C2326, M1342, XC2326, XM1342.</li><li>Birleşik Krallık (UK) uygunluk bildirimleri eklendi.</li><li>Avrupa Topluluğu (AT) direktifleriyle uygunluk bildirimleri güncellendi.</li><li>A sınıfı ürünler için radyo paraziti bildirimi güncellendi.</li><li>Hindistan E-Atık bildirimi güncellendi.</li><li>EPEAT'ye kayıtlı ürünler hakkında bilgiler eklendi.</li></ul>  |
| Eylül 2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: XC4143, XC6153, XC8163, XC9225.</li><li>Industry Canada'nın adı Innovation, Science and Economic Development Canada olarak değiştirildi.</li><li>Avrupa Topluluğu (AT) direktifleriyle uygunluk bildirimleri güncellendi.</li><li>Çin RoHS bilgileri güncellendi.</li></ul>  |
| Mayıs 2020 | Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: CS439, MS439.  |
| Nisan 2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: B3340, B3442, C3426, CS431, CX431, MB3442, MC3426, MS331, MS431, MX331, MX431, XC4153.</li><li>Uyku Modu bildirimi güncellendi.</li></ul>  |

| Tarih        | Değişiklikler  |
|--------------|--|
| Temmuz 2019  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aygıt sınıflandırma bilgileri güncellendi ve şu ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: C4150, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4150.</li> <li>RFID modelleri için düzenleyici bildirimler eklendi.</li> <li>Yazıcının kaldırılmasıyla ilgili güvenlik bildirimi güncellendi.</li> <li>MB2236'daki faks modülü için uygunluk bildirimi eklendi.</li> <li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: C3224, C3326, CS331, CX331, MB2236, MC3224, MC3326.</li> <li>Lexmark'in ürünlerin kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgiler eklendi.</li> <li>Uyku Modu bildirimi güncellendi.</li> <li>Kurallar konusu, dönen fan kanatlarıyla ilgili uyarı türü kaldırılarak güncellendi.</li> <li>Dönen fan kanatlarıyla ilgili güvenlik bildirimi silindi.</li> </ul> |
| Ocak 2019    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: B2236, MB2236.</li> <li>Kurallar konusu, hareketli parçalarla ilgili uyarı türü eklenecek şekilde güncellendi.</li> <li>Hareketli parçalarla ilgili güvenlik bildirimi eklendi.</li> <li>Japonya telekom bildirimi güncellendi.</li> <li>Tayvan RoHS bilgileri güncellendi.</li> <li>Tayvan NCC RF bildirimi güncellendi.</li> </ul>   |
| Haziran 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: B2865, C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, M5255, M5270, MB2770, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, MX822, MX826, XC2235, XC4240, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370.</li> <li>Toplam enerji kullanımı bölümü güncellendi.</li> <li>Hindistan E-Atık bildirimi güncellendi.</li> <li>Japonya telekom bildirimi güncellendi.</li> <li>Industry Canada (Kanada) bildirimi güncellendi.</li> <li>Tayvan NCC RF bildirimi güncellendi.</li> <li>Radyo ekipmanları ile ilgili Avrupa Topluluğu (AT) direktifleriyle uygunluk bildirimi güncellendi.</li> </ul>   |
| Nisan 2018   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemelerinin kullanımına ilişkin bilgiler eklendi.</li> <li>ABD telefon ağı kullanıcıları için bildirim güncellendi.</li> <li>Kanada telefon ağı kullanıcıları için bildirim güncellendi.</li> </ul>   |
| Mart 2018    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MB2338, MB2442, MB2546, MB2650, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421, MX521, MX522, MX622, XM1242, XM1246, XM3250.</li> <li>Tayvan RoHS bilgileri güncellendi.</li> <li>Geri dönüşüm bilgileri güncellendi.</li> <li>Yeni Zelanda telefon ağı kullanıcıları için bildirim güncellendi.</li> <li>Federal İletişim Komisyonu (FCC) uyumluluk bilgileri bildirimleri güncellendi.</li> </ul>  |
| Ağustos 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: C9235, CS921, CS923, CS927, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.</li> <li>Faks bildirimleri güncellendi.</li> <li>Kablosuz aygıtlar için düzenleyici bildirimler eklendi.</li> </ul>   |
| Haziran 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: CS727, CS728, CS827, CX727, CX827.</li> <li>Tayvan RoHS bilgileri güncellendi.</li> <li>Çin RoHS bilgileri güncellendi.</li> </ul>   |

| Tarih        | Değişiklikler   |
|--------------|---|
| Eylül 2016   | Çocukların olması muhtemel yerlerde kullanıma uygun olmayan yazıcı modelleriyle ilgili güvenlik bildirimi eklendi.  |
| Ağustos 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>XC4140 yazıcı modeli eklendi.</li> <li>Avrupa Topluluğu direktifleri ve radyo paraziti bildirimleri güncellendi.</li> <li>Avrupa Birliği telekomünikasyon bildirimleri silindi.</li> </ul>   |
| Mart 2016    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdaki ürünler için makine türleri ve model numaraları eklendi: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.</li> <li>Brezilya için bir A Sınıfı bildirimi eklendi.</li> <li>Tayvan RoHS bilgileri eklendi.</li> <li>Telekomünikasyon kablosunun bağlanmasıyla ilgili güvenlik bildirimi gözden geçirildi.</li> </ul> |
| Ocak 2016    | Aşağıdaki ürünler için ilk belge sürümü: C4150, C6160, CS820, CS720, CS725, CX725, CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, XC8160, XC4150.   |

## Yazıcı hakkında bilgi bulma

| Ne arıyorsunuz?  | Aradığınız bilginin bulunduğu yer   |
|--|---|
| En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği:  | <p><a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Not:</b> Ülkenizi veya bölgeyi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüüzü seçin.</p> <p>Ülkeniz veya bölgeyi seçmek için destek telefon numaralarını ve saatlerini destek web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesinde bulabilirsiniz.</p> <p>Müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri hazırda bulundurun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Satin alma yeri ve tarihi</li> <li>Makine türü ve seri numarası</li> </ul> |
| Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini kurmaya, yapılandırmaya ve kullanmaya ilişkin bilgiler | Erişilebilirlik Kılavuzu: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>   |
| Garanti bilgileri  | <p>Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ABD'de</b>—Yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adres'e gidin <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>Diğer ülkelerde ve bölgelerde</b>—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın.</li> </ul>   |
| Lexmark'in dijital pasaportu hakkında bilgi  | <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a>   |

Lexmark teknik desteği için şu adres'e gidin: <http://support.lexmark.com>.

Lexmark'in bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy) adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresine gidin.

# Güvenlik bilgileri

## Kurallar

**Not:** Not, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

**Uyarı:** Uyarı, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

**DİKKAT:** Dikkat, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanma riskini belirtir.

 **DİKKAT-ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini belirtir.

 **DİKKAT-SICAK YÜZEY:** Dokunulursa yanma riskini belirtir.

 **DİKKAT-DEVRİLME TEHLİKESİ:** Çarpışma tehlikesini belirtir.

 **DİKKAT-SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.

 **DİKKAT-HAREKETLİ PARÇALAR:** Dönen parçaların kesik veya sıyırik şeklinde yaralanmaya sebep olması riskini belirtir.

## Ürün beyanları

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabilir ve bu durum yanın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Dahili Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşıma koruyucu aygıtların kullanılması yanın riskine, aygıtların hasar görmesine veya yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yanın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için: Kablo, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu tarafından onaylanmış olmalıdır.

 **DİKKAT-ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliğい veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmemeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskiya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yanım veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya istege bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kişi gerekebilir.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşıırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcının ayrı, yerde duran istege bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak istege bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırılmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

 **DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ:** Yazıcınıza veya MFP'نize bir veya daha fazla seçenekin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

 **DİKKAT—SIKİŞMA TEHLİKESİ:** Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişliler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.

 **DİKKAT—HAREKETLİ PARÇALAR:** Kesik veya sıyrık şeklinde yaralanma riskini önlemek için bu etiketle işaretlenmiş alanlarda ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Dişliler ve diğer dönen parçalar etrafında hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanmalar yaşanabilir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. *Kullanıcı Kılavuzu*'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergelere ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Aşağıdaki ürünler, çocukların olması muhtemel yerlerde kullanıma uygun değildir:

C4150, C4342, C4352, C6160, C9235, CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728, CS730, CS735, CS820, CS827, CS921, CS923, CS927, CX725, CX725R, CX727, CX730, CX735, CX820, CX825, CX827, CX860, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153, XC4342, XC4352, XC6152, XC6153, XC8155, XC8160, XC8163, XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayı bilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

**BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.**

# Çevre bilgileri

## ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR® amblemi bulunan tüm Lexmark ürünlerinin, üretim tarihi itibarıyle Çevre Koruma Kurumu (EPA) ENERGY STAR gerekliliklerine uygun oldukları onaylanmıştır.



## Enerji tüketimi

### Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri watt (W) ölçü biriminde açıklanmaktadır.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| Model                      | Çalışma modu |           |        |        |       |                 |        |
|----------------------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|                            | Yazdırma     | Kopyalama | Tarama | Hazır  | Uyku  | Hazırda Bekleme | Kapalı |
| B2236                      | 460 W        | -         | -      | 4 W    | 1,2 W | -               | 0,1 W  |
| B2338, MS321               | 520 W        | -         | -      | 7 W    | 1,8 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| B2442, M1242, MS421        | 570 W        | -         | -      | 7,5 W  | 1,6 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| B2546, M1246, MS521        | 620 W        | -         | -      | 8 W    | 2,0 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| B2650, M3250, MS621, MS622 | 670 W        | -         | -      | 9,5 W  | 1,1 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| B2865, MS823               | 800 W        | -         | -      | 20 W   | 1,6 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| B3340, MS331               | 550 W        | -         | -      | 5,5 W  | 0,9 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| B3442, M1342, MS431, MS439 | 570 W        | -         | -      | 4,9 W  | 0,9 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| C2240, CS622               | 570 W        | -         | -      | 22,5 W | 1,4 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| C2325                      | 400 W        | -         | -      | 20,5 W | 1,4 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| C2326, C3426, CS431, CS439 | 400 W        | -         | -      | 17 W   | 1,2 W | -               | 0,1 W  |
| C2425, CS421               | 400 W        | -         | -      | 22 W   | 1,2 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| C2535                      | 530 W        | -         | -      | 22 W   | 1,6 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| C3224                      | 385 W        | -         | -      | 15,5 W | 0,9 W | -               | 0,1 W  |
| C3326, CS331               | 395 W        | -         | -      | 15 W   | 0,8 W | -               | 0,1 W  |
| C4150, CS725, CS728        | 680 W        | -         | -      | 45 W   | 2,2 W | 0,3 W           | 0,2 W  |

| Model                         | Çalışma modu |           |        |        |       |                 |        |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|                               | Yazdırma     | Kopyalama | Tarama | Hazır  | Uyku  | Hazırda Bekleme | Kapalı |
| C4342, CS730                  | 610 W        | -         | -      | 27 W   | 1 W   | 0,1 W           | 0,1 W  |
| C4352, CS735                  | 740 W        | -         | -      | 25 W   | 1 W   | 0,1 W           | 0,1 W  |
| C6160, CS820, CS827           | 800 W        | -         | -      | 45,4 W | 1,3 W | 0,3 W           | 0,2 W  |
| C9235, CS921, CS927           | 575 W        | -         | -      | 140 W  | 1 W   | 0,2 W           | 0 W    |
| CS521                         | 530 W        | -         | -      | 22 W   | 1,3 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| CS720, CS727                  | 560 W        | -         | -      | 45 W   | 2,4 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| CS923                         | 1050 W       | -         | -      | 200 W  | 2,1 W | 0,2 W           | 0 W    |
| CS943                         | 767 W        | -         | -      | 76 W   | 1,3 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| CX331, MC3326                 | 395 W        | 385 W     | 24 W   | 17 W   | 1,1 W | -               | 0,1 W  |
| CX421, MC2325, MC2425         | 400 W        | 425 W     | 25 W   | 25 W   | 2,2 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| CX431, MC3426, XC2326         | 400 W        | 395 W     | 21 W   | 17,5 W | 1,3 W | -               | 0,1 W  |
| CX522, MC2535, XC2235         | 530 W        | 485 W     | 28,5 W | 26,5 W | 1,4 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| CX622                         | 580 W        | 560 W     | 29,5 W | 28,5 W | 1,7 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| CX625, XC4240                 | 580 W        | 540 W     | 28 W   | 29,5 W | 1,8 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| CX725, CX727, XC4150, XC4153, | 700 W        | 460 W     | 85 W   | 40,6 W | 1,7 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| CX730, XC4342                 | 630 W        | 640 W     | 44,5 W | 31,5 W | 1 W   | 0,1 W           | 0,1 W  |
| CX735, XC4352                 | 760 W        | 800 W     | 45 W   | 32 W   | 1,2 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| CX820, CX827, XC6152, XC6153  | 760 W        | 870 W     | 115 W  | 70 W   | 1,5 W | 0,3 W           | 0,2 W  |
| CX825, XC8155                 | 825 W        | 650 W     | 110 W  | 63 W   | 1,4 W | 0,3 W           | 0,2 W  |
| CX860, XC8160, XC8163         | 870 W        | 650 W     | 115 W  | 64,3 W | 1,5 W | 0,3 W           | 0,2 W  |
| CX920, XC9225                 | 575 W        | 600 W     | 230 W  | 220 W  | 2,8 W | 0,2 W           | 0 W    |
| CX921, XC9235                 | 675 W        | 700 W     | 230 W  | 220 W  | 1,5 W | 0,2 W           | 0 W    |
| CX922, XC9245                 | 1000 W       | 1075 W    | 250 W  | 230 W  | 2,7 W | 0,2 W           | 0 W    |
| CX923, XC9255                 | 1075 W       | 1100 W    | 250 W  | 230 W  | 2,8 W | 0,2 W           | 0 W    |
| CX924, XC9265                 | 1250 W       | 1275 W    | 250 W  | 230 W  | 1,2 W | 0,2 W           | 0 W    |
| CX930, XC9325                 | 381 W        | 434 W     | 103 W  | 72 W   | 1,1 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| CX931, XC9335                 | 477 W        | 540 W     | 120 W  | 93 W   | 1,2 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| CX942, XC9445                 | 710 W        | 780 W     | 136 W  | 96 W   | 1,2 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| CX943, XC9455                 | 790 W        | 880 W     | 132 W  | 88 W   | 1,2 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| CX944, XC9465                 | 840 W        | 870 W     | 125 W  | 88 W   | 1,2 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| M5255, MS821, MS822           | 670 W        | -         | -      | 21,5 W | 1,4 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| M5270, MS825, MS826           | 830 W        | -         | -      | 21 W   | 1,4 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| MB2236adw                     | 460 W        | 460 W     | -      | 5,5 W  | 1,2 W | -               | 0,1 W  |
| MB2236adwe                    | 460 W        | 460 W     | 9,5 W  | 6,0 W  | 1,1 W | -               | 0,2 W  |
| MB2338, MX321                 | 520 W        | 550 W     | 14,5 W | 10,5 W | 1,3 W | 0,1 W           | 0,1 W  |

| Model                    | Çalışma modu |           |        |        |       |                 |        |
|--------------------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|
|                          | Yazdırma     | Kopyalama | Tarama | Hazır  | Uyku  | Hazırda Bekleme | Kapalı |
| MB2442, MX421, XM1242    | 570 W        | 590 W     | 17,5 W | 11,5 W | 1,3 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MB2546, MX521            | 620 W        | 630 W     | 20 W   | 14,5 W | 1,5 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MB2650, XM3250           | 670 W        | 680 W     | 23,5 W | 16,5 W | 2,5 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MB2770, MX722, XM5370    | 850 W        | 890 W     | 73 W   | 32 W   | 1,9 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| MB3442, MX431adw, XM1342 | 580 W        | 600 W     | 14 W   | 7,5 W  | 1,1 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MC2640                   | 580 W        | 560 W     | 29,5 W | 28,5 W | 1,9 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| MC3224adwe               | 385 W        | 385 W     | 22 W   | 17 W   | 1,1 W | -               | 0,1 W  |
| MC3224dwe                | 385 W        | 385 W     | -      | 17 W   | 1,1 W | -               | 0,1 W  |
| MS725                    | 720 W        | -         | -      | 108 W  | 1,3 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| MX331                    | 530 W        | 550 W     | 13 W   | 6,5 W  | 0,8 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MX431adn                 | 580 W        | 600 W     | 14 W   | 7 W    | 0,9 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MX432, XM3142            | 580 W        | 600 W     | 14 W   | 7 W    | 0,9 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MX522                    | 620 W        | 630 W     | 20 W   | 14,5 W | 1,4 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MX622                    | 670 W        | 680 W     | 23,5 W | 16,5 W | 1,8 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MX721, XM5365            | 800 W        | 830 W     | 75 W   | 31 W   | 1,7 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| MX725                    | 810 W        | 870 W     | 158 W  | 124 W  | 1,6 W | 0,1 W           | 0,1 W  |
| MX822, XM7355            | 690 W        | 750 W     | 84 W   | 32,1 W | 1,8 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| MX826, XM7370            | 850 W        | 900 W     | 86 W   | 34,5 W | 2,9 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| MX931                    | 455 W        | 490 W     | 130 W  | 87 W   | 1,1 W | 0,2 W           | 0,1 W  |
| XC4140, XC4143           | 700 W        | 460 W     | 85 W   | 42,7 W | 1,7 W | 0,2 W           | 0,2 W  |
| XM1246                   | 620 W        | 630 W     | 20 W   | 14,5 W | 1,4 W | 0,1 W           | 0,1 W  |

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zamana göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi, ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir. Değerler değiştirilebilir.

Geçerli değerler için [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresini ziyaret edin.

## Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu, yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

|  |   |
|--|---|
| Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak): | MS725 ve MX725: 5<br>Diğer tüm modeller: 15 |
|--|---|

Yapilandırma menülerini kullanılarak Uyku Modu zaman Aşımı yazıcı modeline bağlı olarak 1 dakika ile 120 dakika arasında veya 1 dakika ile 114 dakika arasında değiştirilebilir. Yazıcı hızı, dakikada 30 sayfaya eşit veya daha azsa zaman aşısını yazıcı modeline bağlı olarak yalnızca 60 dakikaya veya 54 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Uyku Modu Zaman Aşısının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltır ancak ürünün yanıt süresini

uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşısının yüksek bir değere ayarlaması daha hızlı yanıt almanızı sağlar ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olur.

Bazı modeller, yazıcı uzun süre kullanılmadığında güç tüketimini daha da azaltan *Derin Uyku Modunu* destekler.

## Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma

Bu ürünün fabrika varsayıları her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır | 3 gün

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıkten sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

## EPEAT'ye kayıtlı görüntüleme ekipmanı ürünlerine ilişkin notlar:

- Hazırda Bekleme veya Kapalı modlarında bekleme güç düzeyi etkindir.
- Ürün otomatik olarak  $\leq 1\text{W}$  bekleme güç düzeyine geçer. Ürün sevkiyatında otomatik bekleme işlevi (Hazırda Bekleme veya Kapalı) etkinleştirilir.

## Kapalı modu

Buüründe, ürünün tamamen kapalıken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çekin.

## Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

## Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüşüm programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerekiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) ziyaret edin.

## Lityum iyon şarj edilebilir pil



Bu ürün, yalnızca eğitimli bir teknisyen tarafından çıkarılması gereken şarj edilebilir lityum iyon düğme pil içerebilir. Üzerinde çarpı işaretini bulunan tekerlekli çöp kutusu, ürünün ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması gereği, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiği anlamına gelir. Pilin çıkarılması durumunda, pili evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Bölgenizde, yerel topluluğunuz için pil geri dönüşüm bırakma konumu gibi pillere yönelik ayrı toplama sistemleri bulunabilir. Atık pillerin ayrı toplanması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm dahil olmak üzere atıkların uygun şekilde işlenmesini sağlar ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri önler. Lütfen pilleri gerekliliklere uygun şekilde atın.

## WEEE (Turkey)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

## Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımı sunmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz.:

- *Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu*, [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Lexmark geri dönüşüm programı, [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)
- 利盟激光打印机回收计划请访问  
[http://www.lexmark.com/zh\\_cn/products/supplies-and-accessories/collection-and-recycling-program.htm](http://www.lexmark.com/zh_cn/products/supplies-and-accessories/collection-and-recycling-program.htm)
- 利盟激光耗材回收行动请访问  
<http://cn.lexmark.com/hc-minisite/lexmark-minisite.htm>

## **Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü**

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1** [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.
- 2** Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

**Not:** Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölginizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.

## **Lexmark ambalajının geri dönüşümü**

Lexmark ambalajı azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Lexmark yazıcıların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve çöpe atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlamaya daha az paket malzemesi yardımcı olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması sağlar. Lexmark ayrıca ambalaj malzemelerinin bazı ülkelerde veya bölgelerde dönüşüme sokulmasını da sunar. Daha fazla bilgi için [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin ve ülkeyi ya da bölgeyi seçin. Ambalaj geri dönüşüm programları ile ilgili bilgiler ürünün geri dönüşümüyle ilgili bilgilerin içindedir.

Lexmark kutuları oluklu mukavva geri dönüşüm tesisleri varsa %100 geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesisleri varsa geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark'a kartuş iade ettiğinizde kartuşun konduğu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme sokar.

## **Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma**

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Aynı zamanda garanti kapsamını da etkileyebilir. Başka marka parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark parçaları veya sarf malzemeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınızı veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

## **Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme**

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlenmeden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:

- 1** [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.
- 2** Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

## Yasal bilgiler

### Telekomünikasyon terminal ekipmanı için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, analog faks iletim kartı içeren ürünlerle ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Ürününüzün faks iletim özelliği olup olmadığını belirlemek için *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın veya şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

### Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca kablosuz modeller için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir.

Modelinizin kablosuz olup olmadığından emin değilseniz şu adresi ziyaret edin: <http://support.lexmark.com>.

### Modüler bileşen bildirimi

Kablosuz modellere aşağıdaki modüler bileşenlerden biri dahildir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

AzureWave Technologies, Inc. Model: AW-CM276NF; FCC ID:TLZ-CM276NF; IC:6100A-CM276NF

AzureWave Technologies, Inc. Model: AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Sahip olduğunuz ürüne hangi modüler bileşenlerin takılı olduğunu belirlemek için asıl ürünün üzerindeki etikete bakın.

### Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın işin yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gerekliliklerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

### Avrupa Topluluğu (AT) önergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AT Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerisindeidir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)  
adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiyile belirtilir:



## Sınırlamalar

Bu radyo ekipmanı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Dış mekanda kullanımı yasaktır. Bu sınırlama aşağıdaki tabloda yer alan tüm ülkeler için geçerlidir:

|    |    |    |    |    |         |       |    |    |  |
|----|----|----|----|----|---------|-------|----|----|--|
|    |    |    |    |    |         |       |    |    |  |
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ      | DE    | DK | EE |  |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU      | IE    | IS | IT |  |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL      | HAYIR | PL | PT |  |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK (NI) |       |    |    |  |

## Radyo vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücüne ilişkin AB ve diğer ülkelerin beyanı

Bu radyo ürünü, 2,4 GHz (AB'de 2,412–2,472 GHz) veya 5 GHz (AB'de 5,15–5,35, 5,47–5,725) bantlarda aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkıştı her iki bant için de  $\leq 20$  dBm'dır.

## RFID ürünleri için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca aşağıdaki RFID modelleri için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir:

CS725R, CX725R

## Modüler bileşen bildirimi (RFID)

RFID modellerine şu modüler bileşen dahildir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası: FCC ID:YL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

## Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın işin yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici kurumların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici kurumların radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında minimum 20 cm (8 inç) mesafe bırakılmalıdır.

## Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AT Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerişindedir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiley belirtilir:



## Radyo vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücüne ilişkin AB ve diğer ülkelerin beyanı

Bu radyo ürünü, AB dahilinde 865-868 MHz bandında aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkışısı  $\leq$  21 dBm'dır.

## A Sınıfı ürünler

| Ürün adı   | Makine türü | Model numarası  |
|--|-------------|---|
| B2865 (B2865dw), M5255, M5270, MS725 (MS725dvn), MS821 (MS821n, MS821dn), MS822 (MS822de), MS823 (MS823n, MS823dn), MS825 (MS825dn), MS826 (MS826de) | 4064        | 210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830 |
| C2240, CS622 (CS622de)   | 5029        | 636, 696  |
| C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)  | 5028        | 1A5, 6A0, 6A9   |
| C4342 (C4342de), C4352 (C4352de), CS730 (CS730de), CS735 (CS735de)   | 5030        | 235, 239, 635, 695                                    |
| C6160, CS820 (CS820de, CS820dte, CS820dtfe), CS827 (CS827de)   | 5063        | 530, 539, 571   |
| C9235, CS921 (CS921de), CS923 (CS923de), CS927 (CS927de)   | 5059        | 130, 190, 530   |
| CS943 (CS943de)  | 5080        | 435   |
| CX622 (CX622ade, CX622de), CX625 (CX625ade, CX625adhe, CX625de), MC2640 (MC2640adwe), XC4240   | 7529        | 636, 686, 836, 838, 898                               |
| CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150, XC4153  | 7528        | 1A9, 5A6, 5A8, 5A9                                    |
| CX730 (CX730de), CX735 (CX735adse), XC4342, XC4352   | 7530        | 236, 239, 678, 679                                    |
| CX820 (CX820de, CX820dtfe), CX827 (CX827de), XC6152 (XC6152de, XC6152dtfe), XC6153 (XC6153, XC6153de)  | 7563        | 136, 137, 196, 197                                    |

| Ürün adı   | Makine türü | Model numarası                                   |
|--|-------------|--|
| CX825 (CX825de, CX825dte, CX825dtfe), CX860 (CX860de, CX860dte, CX860dtfe), XC8155 (XC8155de, XC8155dte), XC8160 (XC8160de, XC8160dte), XC8163                           | 7564        | 336, 337, 536, 537, 596, 598                     |
| CX920 (CX920de), CX921 (CX921de), CX922 (CX922de), CX923 (CX923de, CX923dte, CX923dxe), CX924 (CX924dte, CX924dxe), XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265               | 7559        | 078, 178, 198, 378, 398, 578, 598, 778, 798      |
| CX930 (CX930dse), CX931 (CX931dse, CX931dtse), CX942 (CX942adse), CX943 (CX943adtse, CX943adxse), CX944 (CX944adtse, CX944adxse), XC9325, XC9335, XC9445, XC9455, XC9465 | 7580        | 138, 198, 238, 298, 478, 498, 678, 698, 878, 898 |
| M3250, MS622 (MS622de)   | 4600        | 835, 895   |
| MB2546 (MB2546adwe), MX521 (MX521de, MX521ade), MX522 (MX522adhe, MX522dhe), XM1246  | 7017        | 636, 676, 678, 679, 686                          |
| MB2650 (MB2650adwe), MX622 (MX622ade, MX622adhe, MX622de), XM3250  | 7018        | 676, 678, 679, 686                               |
| MB2770 (MB2770adwhe), MX721 (MX721ade, MX721adhe), MX722 (MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe), MX725 (MX725adve), XM5365, XM5370                                     | 7464        | 036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836           |
| MX822 (MX822ade, MX822adxe, MX822de), MX826 (MX826ade, MX826adxse, MX826de), XM7355 (XM7355, XM7355b), XM7370  | 7465        | 436, 496, 836, 896                               |
| MX931 (MX931dse)   | 7450        | 238, 298   |

## Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olması konusundaki (AB) 2015/863 ile değiştirildiği üzere 2014/30/EU, 2014/35/EU ve 2011/65/EU numaralı AT Konseyi direktifleri koruma gereklilikleriyle uyum içerisindeidir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html) adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, EN 55032 A Sınıfı sınırlarını ve EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

## Radyo paraziti uyarısı

### Uyarı

Bu ürün, EN 55032 A Sınıfı emisyon gereksinimleri ve EN 55035 muafiyet gereksinimleri ile uyumludur. Bu ürün, ev/kapalı ortamda kullanım amaçlı değildir.

Bu bir A sınıfı ürünüdür. Bu ürün bir ev ortamındayken radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.

## B Sınıfı ürünler

| Ürün adı   | Makine türü | Model numarası                                   |
|--|-------------|--|
| B2236 (B2236dw)  | 1400        | 438  |
| B2338 (B2338dw), B2442 (B2442dw), B2546 (B2546dw), B2650 (B2650dw), M1242, M1246, MS321 (MS321dn), MS421 (MS421dn), MS421dw), MS521 (MS521dn), MS621 (MS621dn) | 4600        | 230, 238, 430, 438, 490, 630, 638, 690, 830, 838 |
| B3340 (B3340dw), B3442 (B3442dw), M1342, MS331 (MS331dn), MS431 (MS431dn), MS439 (MS439dn)   | 4601        | 230, 280, 4a0, 480, 489                          |
| C2325 (C2325dw), C2425 (C2425dw), C2535 (C2535dw), CS421 (CS421dn), CS521 (CS521dn)  | 5029        | 038, 230, 238, 430, 438                          |
| C2326, C3224 (C3224dw), C3326 (C3326dw), C3426 (C3426dw), CS331 (CS331dw), CS431 (CS431dw), CS439 (CS439dn)  | 1500        | 218, 638, 836, 8c6, 8c9                          |
| C4150, CS720 (CS720de, CS720dte), CS725 (CS725de, CS725dte), CS725R, CS727 (CS727de), CS728 (CS728de)  | 5028        | 135, 630, 639                                    |
| CX331 (CX331adwe), CX431 (CX431adw, CX431dw), MC3224 (MC3224adwe, MC3224dwe, MC3224i), MC3326 (MC3326adwe, MC3326i), MC3426 (MC3426adw, MC3426i), XC2326       | 3500        | 285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9                     |
| CX421 (CX421adn), CX522 (CX522ade, CX522de), MC2325 (MC2325adw), MC2425 (MC2425adw), MC2535 (MC2535adwe), XC2235   | 7529        | 081, 230, 238, 436, 486, 496                     |
| CX725 (CX725de, CX725dhe, CX725dthe), CX725R, CX727 (CX727de), XC4140, XC4143, XC4150  | 7528        | 196, 576, 578, 598                               |
| MB2236 (MB2236adw, MB2236adwe, MB2236i)  | 3400        | 481, 485   |
| MB2338 (MB2338adw), MB2442 (MB2442adwe), MX321 (MX321adn, MX321adw), MX421 (MX421ade), XM1242  | 7017        | 238, 276, 278, 476, 478, 496                     |
| MB3442 (MB3442adw, MB3442i), MX331 (MX331adn, MX331dn), MX431 (MX431adn, MX431adw, MX431dn), MX432 (MX432adwe), XM1342, XM3142                                 | 7019        | 235, 4a6, 4b6, 486, 489, 6w6, 6w9                |

## Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımları ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olması konusundaki (AB) 2015/863 ile değiştirildiği üzere 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma gereklilikleriyle uyum içerisindeidir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)  
adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, EN 55032 B Sınıfı sınırlarını ve EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.