

# HP LaserJet MFP M234e-serien



## Super produktiv. Super kompakt.

En kompakt sort-hvid-printer med den hurtigste dobbeltsidede udskrivning<sup>1</sup> og den tidsbesparende HP Smart-app.<sup>2,3</sup> Omfatter HP+, det smarte udskrivningssystem, som holder dig tilsluttet og klar til at udskrive stort set alle steder fra.<sup>4</sup>



## Arbejd hurtigt. Arbejd smart.

- Print hurtigt dokumenter på mange sider med klassens hurtigste tosidet print.<sup>1</sup>
- Denne LaserJet passer ind næsten overalt – den er lille og kompakt.
- Få bedre rækkevidde og hurtigere og mere pålidelige forbindelser med dual-band Wi-Fi™ med selvnulstilling.<sup>5</sup>
- Scanning og kopiering går hurtigt, når du benytter den 40-siders automatiske dokumentføder.

## Slut med at løbe tør<sup>6</sup>, og spar op til 50 %<sup>7</sup> med Instant Ink til laserprint

- Slut med at løbe tør for toner til din laserprinter.<sup>6</sup> Praktisk udskiftning af blækpatroner og smart levering inkluderet.
- Spar op til 50 % med Instant Ink.<sup>7</sup> Tilmeld dig, og få toner, levering og genbrug fra 19,95 kr. pr. måned.
- Det er helt gratis at ændre, opsige eller sætte dit abonnement på pause – det betyder færre bekymringer for dig<sup>8</sup>
- Du kan være med til at sørge for, at plastik fra brugte patroner genbruges korrekt med vores forudbetalte genbrugsservice.<sup>9</sup>

## HP+ Smart-print er ankommet

- Denne cloud-tilsluttede HP+ printer er smartere – den opdaterer sig selv og er klar til at printe.<sup>4</sup>
- De første 6 måneders Instant Ink er inkluderet<sup>11</sup>; efter 6 måneder opkræves der automatisk et månedligt gebyr, medmindre abonnementet opsiges.
- Print og scanning lige ved hånden. Få glæde af avancerede produktivetsfunktioner i 2 år med HP+.<sup>2</sup>
- Hver gang du printer en side med HP+, beskytter eller genetablerer HP skovarealer i tilsvarende udstrækning.<sup>8</sup>

## Forbliv produktiv overalt

- Scan i høj kvalitet, og del til Dropbox, Google Driv eller e-mail – fra så godt som alle steder.<sup>2</sup>
- Print dokumenter og billeder direkte fra Dropbox og Google Drev med HP Smart-app.<sup>2</sup>
- Spar tid ved at sende en sikker mobilfax fra din smartphone, tablet eller pc med HP Smart-appen.<sup>2</sup>
- Fjern trin i gentagne opgaver med Genveje.<sup>2</sup> Scan til cloud, e-mail og meget mere med bare ét tryk.<sup>2</sup>

## Produktpræsentation

### HP LaserJet MFP M234e-serien

1. 40-arks automatisk dokumentføder (kun sdne, sdwe)
2. HP Smart-app
3. Id-kopi
4. USB, Ethernet, dual-band Wi-Fi med selvnulstilling
5. 100-arks udbakke
6. Automatisk dobbeltsidet print: 18 billeder/min. A4
7. 150-arks lukket papirbakke
8. Lukket papirbakke
9. Smart, kontekstbaseret brugergrænseflade



## Oversigt



| Model            | HP LaserJet MFP M234dwe Printer   | HP LaserJet MFP M234sdne Printer  | HP LaserJet MFP M234sdwe Printer  |
|------------------|---|---|---|
| Produktnummer    | 6GW99E  | 6GX00E  | 6GX01E  |
| Funktioner       | Print, kopiering, scanning  | Print, kopiér, scan, 40-siders automatisk dokumentføder                         |   |
| Tilslutninger    | Dual band Wi-Fi med selvnulstilling, indbygget hurtigt Ethernet, Hi-speed USB | Indbygget hurtigt Ethernet, Hi-Speed USB  | Dual band Wi-Fi med selvnulstilling, indbygget hurtigt Ethernet, Hi-speed USB |
| Printhastigheder | 29 sider/min. A4  |   |   |
| Papirhåndtering  | 150-arks papirbakke, automatisk tosidet print                                 | 150-arks papirbakke, automatisk tosidet print, 40-arks automatisk dokumentføder |   |

## Konfigurerbare dele, tilbehør, levering og support

|                    |  |
|--------------------|--|
| Forbrugsvarer      | W1350A Original HP 135A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 1.100 sider)   |
|                    | W1350X Original HP 135X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Ca. 2.400 sider)   |
| Service og support | U13F9E HP 3 års standardombytning (fås i alle EMEA-lande undtagen Mellemøsten, Sydafrika, Rusland, Sydafrika, Israel, Slovenien, Tyrkiet)<br>U13FCE HP 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Sverige, Schweiz, Storbritannien)<br>U16FYE HP 3 års returnering til depot (fås i Sydafrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rumænien, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet) |

## Tekniske specifikationer

| Model                                      | HP LaserJet MFP M234dwe Printer   | HP LaserJet MFP M234sde Printer   | HP LaserJet MFP M234sdwe Printer   |
|--|---|---|--|
| Produktnummer                              | 6GW99E  | 6GX00E  | 6GX01E   |
| Funktioner                                 | Print, kopiering, scanning  |   |  |
| Kontrolpanel                               | LCD-skærm med ikoner; 3 indikatorer (medie, toner, låg åbent); 10 knapper (Wi-fi, Minus, Menu, Plus, Kopiér, ID Copy, Info, Genoptag, Annuller, Tænd-sluk)  | LCD-skærm med ikoner; 5 indikatorer (Status, Medie, Opmærksomhed, Toner, Låg åbent); 9 knapper (Tænd/sluk, Info, Genoptag, Annuller, Plus, Menu, Minus, Kopiér, ID Copy)  | LCD-skærm med ikoner; 5 indikatorer (Status, Medie, Opmærksomhed, Toner, Låg åbent); 10 knapper (Tænd/Sluk, Info, Wi-fi, Genoptag, Annuller, Plus, Menu, Minus, Kopiér, ID Copy) |
| <b>Udskriv</b>                             |   |   |  |
| Udskrivningsteknologi                      | Laser   |   |  |
| Udskrivningshastighed <sup>1</sup>         | Sort (A4, normal) Op til 29 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 18 tommer/min  |   |  |
| Udskrivning af første side <sup>2</sup>    | Sort (A4, klar): På kun 7 sek.  |   |  |
| Udskriftsopløsning                         | Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi  |   |  |
| Normeret forbrug pr. måned                 | Op til 20000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 200 til 2.000  |   |  |
| Printerens avancerede softwarefunktioner   | Automatisk dupleksprint, Instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/sluk, HP Smart-app  |   |  |
| Standardprintersprog                       | PCLmS, URF, PWG   |   |  |
| Udskriftsområde                            | <b>Udskriftsmargener</b> Top: 6 mm, Bund: 6 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimale udskriftsområde: 216 x 354 mm   |   |  |
| Dupleksudskrivning                         | Automatisk (standard)   |   |  |
| <b>Kopier</b>                              |   |   |  |
| Kopieringshastighed                        | Sort (A4): Op til 29 kopier/min.  |   |  |
| Specifikationer for kopimaskine            | Antal kopier; Lyser/mærkere; Optimering; Papirformat/-type; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 99 kopier; <b>Formindskelse/forstørrelse:</b> 25 til 200%   | Formindsk/forstør; Antal kopier; Lyser/mærkere; Optimering; Papirstørrelse/-type. Det understøtter sætvis sortering og tosidet på ADF-sæt.; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 99 kopier; <b>Formindskelse/forstørrelse:</b> 25 til 200%   |  |
| Udskrivning af første kopi                 | <b>A4:</b> På kun 10,3 sekunder   | <b>A4:</b> På kun 8 sek.; <b>Dobbelt-sidede A4:</b> Op til 18 kopier/min.   |  |
| <b>Scan</b>                                |   |   |  |
| Scanningshastighed <sup>5</sup>            | Normal (A4): Op til 19 sider/min. (sort-hvid) og op til 10 sider/min. (farve)   |   |  |
| Scanningsfilformat                         | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG   |   |  |
| Scannerspecifikationer                     | <b>Scannertype:</b> Flatbed; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS; <b>Scanningsinputtilstand:</b> Kopiering fra frontpanelet, HP Smart-app, HP Scan SW, app via scannerdriver; <b>Twain-version:</b> Version 2.1; <b>ADF-dupleksscanning:</b> Nej; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi | <b>Scannertype:</b> Flatbed, automatisk dokumentfæder; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS; <b>Scanningsinputtilstand:</b> Kopiering fra frontpanelet, HP Smart-app, HP Scan SW, app via scannerdriver; <b>Twain-version:</b> Version 2.1; <b>ADF-dupleksscanning:</b> Nej; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi |  |
| Avancerede scannerfunktioner               | Nej   |   |  |
| Anbefalet antal scanninger pr. måned       | 150 til 1.500   |   |  |
| Område, der kan scannes                    | <b>Maksimalt medieformat (flatbed):</b> 216 x 297 mm;   | <b>Maksimalt medieformat (flatbed):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimum medieformat (ADF):</b> 148 x 210 mm <b>Maksimalt medieformat (ADF):</b> 216 x 356 mm   |  |
| Bitdybde/gråtoneniveauer                   | 24 bit / 256  |   |  |
| <b>Fax</b>                                 |   |   |  |
| Fax  | Nej   |   |  |
| Processorhastighed                         | 500 MHz   |   |  |
| <b>Tilslutning</b>                         |   |   |  |
| Standard                                   | 1 Bluetooth Low Energy; Ethernet 10/100 Base-TX; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2,4 GHz/5 GHz  | Ethernet 10/100 Base-TX   | 1 Bluetooth Low Energy; Ethernet 10/100 Base-TX; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2,4 GHz/5 GHz   |
| Ekstraudstyr                               | Nej   |   |  |
| Trådløs forbindelse                        | 1 indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n   |   | 1 indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n  |
| Mulighed for mobiludskrivning <sup>6</sup> | Apple AirPrint™; HP Smart-app; Mopria™-certificeret; Wi-Fi Direct-print   | Apple AirPrint™; HP Smart-app; Mopria™-certificeret   | Apple AirPrint™; HP Smart-app; Mopria™-certificeret; Wi-Fi Direct-print  |
| Understøttede netværksprotokoller          | TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP  |   |  |
| Netværksegenskaber                         | 1 Ethernet 10/100 Base-TX; 1 indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n  | 1 Ethernet 10/100 Base-TX   | 1 Ethernet 10/100 Base-TX; 1 indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n   |
| Harddisk                                   | Nej   |   |  |
| Hukommelse                                 | Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB  |   |  |

## Tekniske specifikationer

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Model</b>                                  | HP LaserJet MFP M234dwe Printer   | HP LaserJet MFP M234sdne Printer  | HP LaserJet MFP M234sdwe Printer  |
| <b>Produktnummer</b>                          | 6GW99E  | 6GX00E  | 6GX01E  |
| <b>Mediehåndtering</b>                        |   |   |   |
| <b>Antal papirbakker</b>                      | <b>Standard: 1 ; Maksimum: 1</b>  |   |   |
| <b>Medietyper</b>                             | Papir (laser, almindeligt, kraftigt, pergament), konvolutter, labels, karton, postkort  |   |   |
| <b>Medieformat</b>                            | <b>Brugerdefineret (metrisk):</b> 101,6 x 152,4 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> A4; A5; A6; B5 (JIS)  | <b>Brugerdefineret (metrisk):</b> 101,6 x 152,4 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> A4; A5; A6; B5 (JIS) ; <b>ADF:</b> A4, A5, B4, B5, Letter, Legal  |   |
| <b>Mediehåndtering</b>                        | <b>Standardinput:</b> 150-arks papirbakke <b>Standard udgang:</b> 100-arks udbakke  | <b>Standardinput:</b> 150-arks papirbakke <b>Standard udgang:</b> 100-arks udbakke <b>ADF:</b> Standard, 40 ark   |   |
| <b>Medievægt</b>                              | 60 til 163 g/m <sup>2</sup> ;   | 60 til 163 g/m <sup>2</sup> ;; <b>ADF:</b> 60 til 90 g/m <sup>2</sup>   |   |
| <b>Papirkapacitet</b>                         | <b>Bakke 1:</b> Ark: 150; kuverter: 10 <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark  | <b>Bakke 1:</b> Ark: 150; kuverter: 10 <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark <b>ADF:</b> Standard, 40 ark   |   |
| <b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>             | <b>Standard:</b> Op til 100 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter <b>Maksimum:</b> Op til 100 ark  |   |   |
| <b>Kompatible operativsystemer</b>            | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux   |   |   |
| <b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>    | Windows 11; Linux   |   |   |
| <b>Mindste systemkrav</b>                     | <b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 10: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse. ; <b>Mac:</b> Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB ledig harddiskplads; Kræver internet   |   |   |
| <b>Medfølgende software</b>                   | Ingen cd i kassen; Download software fra <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>  |   |   |
| <b>Sikkerhedsstyring</b>                      | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 deaktiveret som standard; Opdater til OpenSSL version 1.1.1; aktiver/deaktiver netværksporte; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; Sikre standarder, krypterede data i hvile, aktiv FW-opdatering, administratoradgangskode som standard, valg af Cipher og TLS; Kontrolåbning; Sikker wi-fi-opsætning  |   |   |
| <b>Printeradministration</b>                  | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox   |   |   |
| <b>Mål og vægt</b>                            |   |   |   |
| <b>Printermål (B x D x H)</b>                 | <b>Minimum</b> 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; <b>Maksimum:</b> 368,0 x 419,6 x 436,3 mm  | <b>Minimum</b> 418,0 x 308,0 x 294,4 mm; <b>Maksimum:</b> 418,0 x 467,6 x 452,8 mm  |   |
| <b>Printervægt</b>                            | 7,6 kg  | 9,5 kg  |   |
| <b>Driftsmiljø</b>                            | <b>Temperatur:</b> 15 til 32,5 °C; <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed  |   |   |
| <b>Lagerforhold</b>                           | <b>Temperatur:</b> -20 til 60 °C ; <b>Luftfugtighed:</b> 10 til 90% relativ luftfugtighed   |   |   |
| <b>Lydforhold</b>                             | <b>Lydintensitet:</b> 6,6 B(A); <b>Lydtryk:</b> 51 dB(A)  |   |   |
| <b>Strømforsyning</b>                         | <b>Krav:</b> Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 50/60 Hz 2,8 A. Ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode. ; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning til 110 eller 200 V   | <b>Krav:</b> Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 50/60 Hz 2,8 A. Ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode. ; <b>Forbrug:</b> 453 W (print), 3,3 W (klar til print), 0,6 W (dvale), 0,6 W (automatisk tænd/sluk via LAN, aktiveret ved levering), 0,04 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,04 W (slukket manuelt) ; <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> 0,256 kWh/uge (Energy Star) ; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning til 110 eller 200 V |   |
| <b>Teknologi til energibesparelse</b>         | HP Auto-On/Auto-Off teknologi   |   |   |
| <b>Certificeringer</b>                        | TÜV og GS Mark (Tyskland), Ukraine, EAC, østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, Energy Star, UL<br><b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 ENERGY STAR®-certificeret<br><b>Telegodkendelser:</b> Trådløs forbindelse: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/udkast EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328; V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008 | TÜV og GS Mark (Tyskland), Ukraine, EAC, østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, Energy Star, UL<br><b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017   | TÜV og GS Mark (Tyskland), Ukraine, EAC, østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, Energy Star, UL<br><b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 ENERGY STAR®-certificeret<br><b>Telegodkendelser:</b> Trådløs forbindelse: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/udkast EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328; V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008 |
| <b>Miljøspecifikationer for bæredygtighed</b> | Fri for kviksølv  |   |   |
| <b>Fremstillet i</b>                          | Fremstillet i Vietnam   |   |   |
| <b>Pakkens indhold<sup>8</sup></b>            | 6GW99E HP LaserJet MFP M234dwe Printer; HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 700 sider); Støvevædder; Referencvejledning; Installationsoversigt; Garantivejledning og folder i nogle lande; Strømledning  | 6GX00E HP LaserJet MFP M234sdne Printer; HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 700 sider); Referencvejledning; Installationsoversigt; Garantivejledning og folder i nogle lande; Strømledning  | 6GX01E HP LaserJet MFP M234sdwe Printer; HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 700 sider); Referencvejledning; Installationsoversigt; Garantivejledning og folder i nogle lande; Strømledning  |
| <b>Garanti</b>                                | 2 års begrænset garanti   |   |   |

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Sammenlignet med sort-hvid laserprintere i samme klasse og MPF'er til under 220 EUR for enkeltfunktion eller under 320 EUR for multifunktion med en officiel maks. printcyklus på 20.000 sider eller mindre pr. måned. De nøjagtige HP-printhastigheder afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. Undersøgelse foretaget af Buyers Lab i september 2020 på bestilling af HP og baseret på en undersøgelse af officielle specifikationer fra OEM, som er offentligt tilgængelige fra 01/09/2020. Markedsandel som det fremgår af IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 for Nordamerika og EMEA. Se oplysninger på: <http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex>.
- <sup>2</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Der kræves muligvis abonnement; abonnement er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hpsmart.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktionerne er kun til afsendelse af fax. Efter 2 år opkræves der et månedligt gebyr for fortsat at anvende avancerede funktioner med HP Smart Advance. HP Smart Advance er ikke tilgængelig i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hpsmart.com>.
- <sup>3</sup> Baseret på HP's interne test. Anslået gennemsnitlig tidsforbrug er baseret på: 1) downloadet HP Smart-app på mobilenhed eller desktop, 2) opsætning af genveje, 3) scanning af jobs, som har mere end 2-3 sammenhængende opgaver (scan til e-mail, gem og omdøb, gem i cloud m.m.). Sammenligning af gennemsnitlig tidsbesparelse er baseret på brug af printer- og desktopscanningssoftware til afslutning af lignende scanningsopgaver. Kræver download af HP Smart-app og understøttet HP-printer. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Ved anvendelse af teknologien i HP+ systemet sammenlignet med standardprintere fra HP til brugere uden HP+. HP+ printere er klar, når du er, med forbedret tilslutning, som benytter Smart Driver- og Print/Scan Doctor-teknologi, mere sikre med Smart Security-teknologi, mere produktive ved hjælp af HP Smart Advance-funktioner, som omfatter 2 års garanti, og mere bæredygtige ved aktivering af Foret First-print og skovrydningsneutrale udskrifter.
- <sup>5</sup> Trådløs drift er kun kompatibel med brug af 2,4 GHz og 5,0 GHz. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 12 ikke-overlappende kanaler vs. kun 3 ikke-overlappende kanaler for 2,4 GHz. Understøtter op til 5,0 GHz bånd (op til 150 mbps) vs. 2,4 GHz bånd (op til 72,2 mbps). Internetadgang er påkrævet og skal købes separat.
- <sup>6</sup> Baseret på abonnementsbrug, internetforbindelse til kvalificeret HP-printer, gyldig betalingskort, e-mailadresse og leveringstjeneste i dit geografiske område.
- <sup>7</sup> Baseret på månedlige abonnementsomkostninger i USA og Canada for HP Instant Ink-abonnement med toner på 1.500 sider i forhold til transaktionsomkostninger pr. side for sort-hvid A4-laserprinter og MPF'er i samme klasse < 450 EUR, som bruger originale integrerede patroner med standardkapacitet (toner og tromle i én patron). Undersøgelse foretaget af Buyers Lab i april 2020 på bestilling af HP og baseret på oplysninger, som var offentligt tilgængelig pr. 24/04/2020. Printere udvalgt ud fra markedsandele, som fremgår af IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q4 for Nordamerika og Canada. Få flere oplysninger og nyeste rapport på: <http://www.keypointintelligence.com/HPInkService>.
- <sup>8</sup> Du kan når som helst ændre eller opsige dit abonnement online. Hvis du vælger at opsige dit HP Instant Ink-abonnement, kan du gå tilbage til at bruge originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af abonnement træder omgående i kraft og betaling opkræves med tilbagevirkende kraft eller i næste faktureringscyklus afhængigt af brugerens valg. Nedgradering eller opsigelse af abonnement træder i kraft efter den sidste dag i den aktuelle faktureringsperiode. Få flere oplysninger på <http://www.instantink.hpconnected.com/terms>.
- <sup>9</sup> Programmet er ikke tilgængeligt i alle lande. Returnering og genbrug af originale HP-patroner er på nuværende tidspunkt muligt i mere end 60 lande, territorier og områder i Asien, Afrika., Europa samt Nord- og Sydamerika via HP Plant Partners-programmet. Programmet er ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>.
- <sup>10</sup> Kræver tilmelding til Instant Ink. Instant Ink findes ikke i alle lande. Afhænger af den månedlige sidebegrænsning i det valgte abonnement. Tilmelding til Instant Ink skal gennemføres inden for 7 dage efter opsætning af printeren i henhold til den af HP anbefalede opsætningsproces, som det fremgår af den brugervejledning, som fulgte med printeren. Medmindre serviceydelsen opsiges online inden for kampagneperioden på <http://www.hpinstantink.com>, opkræves der via betalingskortet et månedligt gebyr for serviceydelsen baseret på det valgte abonnement, plus afgifter og gebyr for ekstra forbrug. Kunden bliver opkrævet gebyr for ekstra forbrug og gældende afgifter i slutningen af hver måned i kampagneperioden. Brug af den medfølgende blæk- eller tonerpatron er inkluderet i tilbudsperioden. Der kan indlæses ét tilbud pr. printer. De inkluderede måneder med Instant Ink ændres efter 30. april 2022. Tilbuddet kan ikke ombyttes til kontanter. Opsætningstilbuddet kan kombineres med andre tilbud; se vilkår og betingelser for det andet tilbud for at få flere oplysninger. Kræver gyldigt betalingskort, en e-mailadresse samt internetforbindelse til printeren. Få flere oplysninger om tilbuddet i forbindelse med tilmeldingsprocessen online. Få flere oplysning om serviceydelsen på <http://www.hpinstantink.com>.

## Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.
- <sup>4</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Kan kræve Instant Ink-abonnement. Instant Ink findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på <http://www.hptonerservice.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Full funktionalitet kræver en HP-konto. Se liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktioner er kun til afsendelse af en fax og kan kræve tilkob. Få flere oplysninger på <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- <sup>5</sup> Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'en ydeevne og programmet.
- <sup>6</sup> Inden print skal mobilenheden forbindes med et Wi-Fi Direct®-signal fra en All-In-One-enhed eller -printer, der understøtter Wi-Fi Direct. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- <sup>7</sup> Kræve til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-
- <sup>8</sup> Få flere oplysninger om den medfølgende patrons kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af printede billeder og andre faktorer.
- <sup>9</sup> Garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.

